

**EVSZ 30/47**  
**EVSZ 42/55**  
**EVSZ 65/85**  
**EVSZ 70/88**

**Műszaki leírás és alkalmazási útmutató**

A váltósűrők alkalmazási területe az előre- illetve a vissz irányú jelek szétválasztása pl. fejjállomásokon.

A szerelvény "F" csatlakozós be- és kimenetekkel rendelkezik. Kültéri szerelés esetén a megfelelő vízmentes csatlakozóról gondoskodni kell. A váltósűrő feszítőszálra, vagy síkfelületre is szerelhető.

A szerelvény karbantartást nem igényel, esetleges hiba esetén azt cserélni szükséges, mivel annak szét- és összeszerelése csak speciális szerszámokkal biztosítható.

EVSZ 30/47	30 MHz-es visszaúthoz
EVSZ 42/55	42 MHz-es visszaúthoz
EVSZ 65/85	65 MHz-es visszaúthoz
EVSZ 70/88	70 MHz-es visszaúthoz



Kiviteli formájában és méreteiben megegyezik az ELE1xx leágazókkal:

**Technikai adatok**

Paraméter	Érték.				Egység
	EVSZ 30/47	EVSZ 42/55	EVSZ 65/85	EVSZ 70/88	
Frekvenciatartomány előirány	47-862	55-862	85-862	88-862	MHz
Frekvenciatartomány visszirány	5-30	5-42	5-65	5-70	MHz
Névleges impedancia	75				Ohm
Reflexiós csillapítás be és kimeneteken 47MHz-en	>18-1,5 dB/oktáv				dB
Bemeneti csatlakozó típusa	"F"				apa
Kimeneti csatlakozók típusa	"F"				apa
Árnyékoltság	>75				dB
Védettség	IP54				
Méret	102x70x19				mm
Súly	0,125				Kg
Csomagolás	kartondoboz				-
Tárolási hőmérséklet	-40 - +60				°C
Működési hőmérsékleti tartomány	-40 - +60				°C

A termékek és műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak!